

Technische Dokumentation

Produktbeschreibung Vollgummiverteiler Typ Retz mit feuerverzinktem Untergestell

Artikelnummer: 9806710

Ausstattungsbeschreibung:

Der Verteiler verfügt über folgende Steckdosenabgänge:

2x 63A 5polig 6h 400V

4x 32A 5polig 6h 400V

1x 16A 5polig 6h 400V

4x Schutzkontaktsteckdose 2polig + PE 230V

Die Zuleitung besteht aus einem 125A 5poligen CEE-Stecker mit 3m Anschlussleitung H07RN-F 5G35², mit eingebauter NH00 100A Vorsicherung.

Alle Dosenabgänge sind einzeln (63A), bzw. Paketweise (32A/16A) über Fi-Schutzschalter In 100A, (100mA) 30mA Auslösestrom, 4 polig gesichert. Alle Dosenabgänge sind jeweils einzeln über Leitungsschutzschalter gesichert..

Wartung und Pflege

Das Gerät bedarf an sich keiner besonderen Wartung, lediglich ist darauf zu achten, dass etwaige Beschädigung an den Steckverbindungen, Kabel, Gehäuse ein Sicherheitsrisiko darstellen können, und entsprechend repariert werden müssen.

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fi-Schutzschalter arbeitstäglich mit der Prüftaste ausgelöst werden. Sollte trotz Betätigung der Taste keine Ausschaltung des Fi-Schutzschalters erfolgen, ist dieser zu ersetzen!

PC ELECTRIC
Ges.m.b.H.

A-4973 St. Martin/Innkreis
AUSTRIA - EUROPE
Tel. +43 / 7751 / 61220
Fax +43 / 7751 / 6969
www.pcelectric.at
office@pcelectric.at

